

SB 18 LT BL (602316840) Perceuse à percussion sans fil

Référence 602316840

EAN 4007430297808



Illustration représentative



- Machine polyvalente et puissante : perceuse à percussion maniable avec moteur Brushless pour les travaux de perçage et de vissage difficiles
- Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

tension batterie	18 V
------------------	------

Couple de rotation max. tendre	34 Nm
--------------------------------	-------

Couple de rotation max. dur	75 Nm
-----------------------------	-------

Couple de rotation réglable	0.7 - 8 Nm
-----------------------------	------------

Ø de perçage dans la maçonnerie	13 mm
---------------------------------	-------

Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	38 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Cadence de frappe max.	31950 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Poids sans batterie	1.2 kg
Poids avec batterie	1.6 kg

Vibration

Perçage du métal	2.9 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Perçage à percussion dans le béton	17.3 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	102 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Contenu de la livraison

- Mandrins à serrage rapide
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts
- metaBOX 145
- sans batterie, ni chargeur