

NIV 18 LTX BL 1.6 (601614840) Roditrice a batteria

N. ordine 601614840
EAN 4061792183308



Immagine rappresentativa



- Roditrice a batteria potente e maneggevole per tagli agevoli su lamiere piatte e sagomate
- Buona possibilità di taglio curvo per intagli e ritagli interni con stondature a partire da 40 mm
- Adattamento rapido e senza attrezzi della direzione di taglio fino a 360° con incrementi di 45°
- Elevata forza di avanzamento per una rapida esecuzione del lavoro grazie all'efficiente motore Brushless
- Velocità di taglio regolabile in continuo per adattarsi al materiale e al lavoro
- Tagli senza scintille e deformazioni, nessuna fastidiosa polvere metallica
- Piacevole maneggevolezza grazie al peso ridotto, impugnatura slanciata e interruttore posto in alto
- Metabo Quick: cambio rapido senza attrezzi di matrice e punzone
- Protezione elettronica del motore contro i sovraccarichi, per un'elevata longevità
- Con sacco di raccolta trucioli come protezione dalla corrosione da contatto provocata dai trucioli residui
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Spessore lamiera max. acciaio 400 N/mm ²	1.6 mm
Spessore lamiera max. acciaio 600 N/mm ²	1.2 mm

Spessore lamiera max. acciaio 800 N/mm ²	0.7 mm
Spessore lamiera max. alluminio 250 N/mm ²	2 mm
Numero di corse a vuoto	660 - 2360 /min
Velocità di taglio	1.2 - 2.6 m/min
Larghezza traccia di taglio	5 mm
Diametro foro di partenza	21 mm
Raggio di curvatura minimo	40 mm
Peso senza batteria	1.3 kg
Peso con batteria	1.7 kg

Vibrazione

Taglio lamiera	8 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.6 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	96 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	107 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Contenuto della confezione

- Punzone
- Matrice
- Sacco di raccolta trucioli
- Chiave combinata
- metaBOX 145
- senza batteria, senza caricabatteria