

BS 18 L (614051500) Akku-Bohrschrauber

Bestell-Nr. 614051500
EAN 4061792244993



Abbildung stellvertretend



- Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubenanwendungen
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

KENNWERTE

| | |
|--------------------------|--------------|
| Art des Akkupacks | LiPOWER |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 x 2 Ah |
| Max. Drehmoment weich | 26 Nm |
| Max. Drehmoment hart | 60 Nm |
| Einstellbares Drehmoment | 0.7 - 5.5 Nm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Bohr-Ø Weichholz | 36 mm |
| Leerlaufdrehzahlen | 0 - 450 / 0 - 1850 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.2 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.6 kg |

VIBRATION

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Bohren Metall | 1.7 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |
| Schrauben ohne Schlag | 0.5 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |

GERÄUSCHEMISSION

| | |
|---------------------------|----------|
| Schalldruckpegel | 78 dB(A) |
| Schalleistungspegel (LwA) | 86 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

Lieferumfang

- Schnellspannbohrfutter
- Gürtelhaken und Bitdepot
- 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
- Ladegerät SC 36
- metaBOX 145