

KH 18 LTX BL 28 Q (601715850) Akku-Kombihammer

Bestell-Nr. 601715850

EAN 4061792218604



Abbildung stellvertretend



- Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 28 (Zubehör)
- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Anbohren und für Arbeiten in weicheen Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

product_technical_value

KENNWERTE

Akkuspannung

18 V

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3 J
Max. Schlagzahl	4470 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	28 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	82 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	30 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack	3.4 kg

VIBRATION

Hammerbohren Beton	18.2 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Meisseln	13.4 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	103 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende
- Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft
- gummierter Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät