

SM 18 LTX BL (602089840) Akku-Multischleifer

Bestell-Nr. 602089840
EAN 4061792252509



Abbildung stellvertretend



- Handlicher Multischleifer mit dreieckiger und rechteckiger Schleifplatte zum vielseitigen Schleifen von Ecken, Kanten und kleinen Flächen
- Angenehme, flächennahe Führung auch über Kopf durch die niedrige Bauhöhe
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
- Schwingkreis 2,0 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
- Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000
- Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer der Schleifplatte
- Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen

product_technical_value

KENNWERTE

Akkuspannung	18 V
Schleifplatte	100 x 150 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf	8000 - 20000 /min
Schwingkreis	2 mm

Gewicht ohne Akkupack	1.1 kg
-----------------------	--------

Gewicht mit Akkupack	1.5 kg
----------------------	--------

VIBRATION

Oberfläche schleifen	3.8 m/s ²
----------------------	----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	71 dB(A)
------------------	----------

Schallleistungspegel (LwA)	79 dB(A)
----------------------------	----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------

Lieferumfang

- Schleifplatte 100×150 mm mit Kletthaftung
- Schleifplatte 80×133 mm mit Kletthaftung
- Protektor 100×150 mm
- Protektor 80×133 mm
- 1 Haftsleifblatt P 120 Holz und Metall "professional" (100×150 mm)
- 1 Haftsleifblatt P 120 Holz und Metall "professional" (80×133 mm)
- Textil-Staubbeutel kompakt
- Sechskantschlüssel
- metaBOX 215
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät