

BS 18 L BL Q (613156500) Perceuse-visseuse sans fil

Référence 613156500
EAN 4061792245907



Illustration représentative



- Plus petite perceuse-visseuse 18 volts de Metabo avec moteur Brushless puissant pour tous les travaux de perçage et de vissage courants
- Perceuse-visseuse extrêmement courte et légère pour une utilisation confortable y compris au-dessus de la tête et dans les espaces étroits
- Système Metabo Quick : changement rapide du mandrin, du porte-embout, de l'adaptateur coudé, etc. pour un travail flexible
- Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiPOWER
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 2 Ah

Couple de rotation max. tendre	28 Nm
Couple de rotation max. dur	65 Nm
Couple de rotation réglable	0.5 - 9 Nm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	40 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Poids sans batterie	0.9 kg
Poids avec batterie	1.3 kg

Vibration

Perçage du métal	2.1 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

Incertitude de mesure K	5 dB(A)
-------------------------	---------

Contenu de la livraison

- Mandrins à changement rapide
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts
- 2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Chargeur SC 36
- metaBOX 145