

FP 18 LTX (600789500) Pompe à graisse sans fil

Référence 600789500

EAN 4061792235601



Illustration représentative



- Pompe à graisse sans fil compacte avec 2 niveaux de fonctionnement et une pression d'éjection élevée (max. 690 bars) pour la maintenance mobile des machines et installations
- Travail propre grâce au pré réglage de la quantité d'éjection à l'aide de la molette à 10 niveaux
- Choix entre une pression élevée et un débit élevé en fonction de l'application
- Visibilité optimale lors de la lubrification grâce à la LED qui se trouve sur le carter et à une autre LED à fixer à l'extrémité du flexible
- Blocage de l'interrupteur pour travailler facilement en fonctionnement continu
- 3 moyens de remplissage : cartouches de graisse, récipient ou remplissage direct
- Valve de purge intégrée pour une avance constante
- Aimant pour la fixation sur le métal (accessoire), sangle d'épaule pratique et long tuyau avec support pour une utilisation flexible
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiPOWER
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 2 Ah
taille du logement	400 g

Pression d'éjection	690 / 414 bar
---------------------	---------------

Longueur du flexible	1200 mm
----------------------	---------

Poids sans batterie	4 kg
---------------------	------

Poids avec batterie	4.4 kg
---------------------	--------

Vibration

Vibration	1.43 m/s ²
-----------	-----------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Émission acoustique

niveau sonore	75 dB(A)
---------------	----------

Niveau de puissance acoustique (LwA)	86 dB(A)
--------------------------------------	----------

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------

Contenu de la livraison

- Lampe LED supplémentaire pour flexible
- Sangle d'épaule
- 2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Chargeur SC 36
- metaBOX 165 L