

## ST 18 LT 130 BL (601054850) Scie sauteuse sans fil

Référence 601054850  
EAN 4061792258976



Illustration représentative



- La scie polyvalente pour les travaux d'aménagement intérieur et de montage : scie sauteuse sans fil maniable avec moteur Brushless puissant pour des coupes rapides et précises
- Ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail et surface Softgrip pour un maniement optimal et un guidage sûr de la scie
- Moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maximale
- Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
- Fonction de soufflage des sciures efficace pour une vue dégagée sur la zone à découper
- Lampe de travail à LED intégrée, désactivable pour les coupes par en dessous pour éviter l'éblouissement
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
- Possibilité de raccorder un aspirateur tous usages
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Valeurs techniques

#### Valeurs de référence

tension batterie	18 V
Profondeur de coupe dans le bois	130 mm
Profondeur de coupe dans les métaux non ferreux	35 mm
Profondeur de coupe dans la tôle d'acier	10 mm

Plage d'inclinaison de/à - 45 / + 45 °

Niveaux de la fonction pendulaire 4

Vitesse en marche à vide 1000 - 3500 /min

Course de la lame de scie 22 mm

Poids sans batterie 1.5 kg

Poids avec batterie 2 kg

## Vibration

Sciage du bois 8.7 m/s<sup>2</sup>

Incertitude de mesure K 1.5 m/s<sup>2</sup>

Sciage du métal 11.3 m/s<sup>2</sup>

Incertitude de mesure K 1.5 m/s<sup>2</sup>

## Émission acoustique

niveau sonore 90 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (LwA) 98 dB(A)

Incertitude de mesure K 5 dB(A)

## Contenu de la livraison

- Tubulure d'aspiration
- Capot transparent
- Plaque anti-rayures plastique
- Pare-éclats
- 2 lames de scies sauteuses
- Clé mâle à six pans
- sans batterie, ni chargeur