

SXA 18 LTX 125 BL (600146850) Ponceuse excentrique sans fil

Référence 600146850 EAN 4061792195189



Illustration représentative









- Ponceuse excentrique sans fil plate au design ergonomique et au poids plume pour travailler sans se fatiquer
- Guidage de la meuleuse agréable et proche de la surface grâce à la faible hauteur de la machine
- Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Le démarrage progressif réduit les défauts de surface lors de l'amorce de ponçage
- Moteur Brushless unique pour une efficacité de ponçage maximale même en fonctionnement continu
- Réglage continu de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux
- Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif
- Avec sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
- Raccordable à un aspirateur tous usages avec manchon de raccordement 630798000
- · Le frein de moteur et de plateau permet de déposer rapidement la machine
- · La protecteur amovible protège les surfaces adjacentes et augmente la durée de vie du plateau abrasif
- · Avec point de fixation pour sangles de sécurité pour outils pour travailler en hauteur

Valeurs techniques

Valeurs de référence

tension batterie 18 V

Diamètre du plateau 125 mm

Vitesse de rotation à vide	4000 - 10000 /min
Vitesse d'oscillation en marche à vide	8000 - 20000 /min
Cercle d'oscillation	2 mm
Poids sans batterie	1.1 kg
Poids avec batterie	1.5 kg

Vibration

Poncer des surfaces	1.1 m/s^2
Incertitude de mesure K	1.5 m/s^2

Émission acoustique

niveau sonore	67 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	78 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Contenu de la livraison

- Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante
- 1 feuille abrasive auto-agrippante P 120 Bois et métal « professional »
- Protecteur
- Sac à poussières en tissu compact
- Clé mâle à six pans
- sans batterie, ni chargeur