

BS 18 L BL Q (613156500) Trapano-avvitatore a batteria

N. ordine 613156500

EAN 4061792245907



Immagine rappresentativa



- Il più piccolo trapano-avvitatore da 18 volt Metabo con grande potenza Brushless per tutti i comuni interventi di perforazione e avvitatura
- Trapano-avvitatore estremamente corto e leggero per una maneggevolezza semplice anche sopra alla testa o nei punti stretti
- Sistema Metabo Quick: cambio rapido di mandrino, portainseriti, rinvio ad angolo e molto altro per un lavoro flessibile
- Testata ingranaggi robusta e longeva in alluminio pressofuso
- Albero con esagono cavo magnetico per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
- Potente motore Brushless per la massima efficienza e una lunga autonomia della batteria
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tipo di batteria	LiPOWER
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 2 Ah

Coppia max. (avvit. morbido)	28 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	65 Nm
Coppia regolabile	0.5 - 9 Nm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	40 mm
N°. giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Peso senza batteria	0.9 kg
Peso con batteria	1.3 kg

Vibrazione

Foratura metallo	2.1 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Insicurezza di misurazione K	5 dB(A)
------------------------------	---------

Contenuto della confezione

- Mandrino a cambio rapido
- Gancio da cintura e alloggiamento inserti
- 2 batterie LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Caricabatteria SC 36
- metaBOX 145