

SXA 18 LTX 125 BL (600146850) Levigatrice roto-orbitale a batteria

N. ordine 600146850

EAN 4061792195189



Immagine rappresentativa



- Levigatrice roto-orbitale a batteria piatta con design ergonomico e peso ridotto per un lavoro poco faticante
- Comoda conduzione vicina alla superficie della levigatrice grazie all'alta altezza d'ingombro bassa
- Lavoro dalle vibrazioni contenute grazie ad un meccanismo molto bilanciato
- Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
- L'avviamento morbido riduce al minimo gli errori sulle superfici in fase di appoggio
- Motore Brushless unico nel suo genere: massima efficienza di levigatura anche nel funzionamento continuo
- Regolazione continua della velocità per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Platorello multiforo per un'efficace aspirazione e una maggiore longevità dell'abrasivo
- Con sacchetto raccogli-polvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore
- Collegabile a un aspiratore universale con il manicotto di collegamento 630798000
- Il freno motore e freno disco consente di appoggiare la macchina velocemente
- Il protettore rimovibile protegge le superfici adiacenti e aumenta la longevità della levigatrice
- Con punto di fissaggio per le cinghie per le sicurezze per utensili per il lavoro alle grandi altezze

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione batteria 18 V

Diametro del platorello 125 mm

N. giri max. a vuoto	4000 - 10000 /min
Numero di oscillazioni a vuoto	8000 - 20000 /min
Diametro orbita	2 mm
Peso senza batteria	1.1 kg
Peso con batteria	1.5 kg

Vibrazione

Levigatura superfici	1.1 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	67 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	78 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Contenuto della confezione

- Disco abrasivo "multi-hole" con fissaggio autoaderente
- 1 foglio abrasivo autoaderente P 120 per legno e metallo "professional"
- Protettore
- Sacchetto raccogli-polvere in tessuto compatto
- Chiave esagonale
- senza batteria, senza caricabatteria