

WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Amoladora angular de batería

N.º de pedido 613054850
EAN 4061792205383



Imagen representativa



- Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: tan potente como un dispositivo de cable de 1100 vatios gracias a un 40% más de potencia
- Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
- Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1 segundo después de apagarse
- Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	125 mm / 5 "
Profundidad máx. de corte	33 mm / 1.299 "

Revoluciones marcha en vacío	10000 rpm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	191 mm / 7.52 "
Peso sin batería	1.8 kg
Peso con batería	2.5 kg

VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	81 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	92 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción M-Quick
- Empuñadura adicional
- Filtro protector contra polvo
- sin batería, sin cargador