

## ST 18 LT 130 BL (601054850) Sierra de calar de batería

N.º de pedido 601054850  
EAN 4061792258976



Imagen representativa



- La versátil para obras interiores y montaje: manejable sierra de calar de batería con potente motor Brushless para cortes rápidos y precisos
- Mejor ergonomía en todas las posiciones de trabajo y superficie Softgrip para un manejo perfecto y guiado seguro de la sierra
- Potente motor Brushless para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- Eficiente función de soplado de virutas para una mejor vista del lugar de corte
- Luz de trabajo LED integrada que se puede apagar para cortes desde abajo sin ser deslumbrado
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de un aspirador universal
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Tensión de la batería	18 V
Profundidad de corte en madera	130 mm / 5 1/8 "
Profundidad de corte en metal NF	35 mm / 1 3/8 "
Profundidad de corte en chapa de acero	10 mm / 3/8 "
Radio de giro de/hasta	- 45 / + 45 °

Niveles de carrera pendular	4
Número de carreras marcha en vacío	1000 - 3500 rpm
Carrera de la hoja de sierra	22 mm / 7/8 "
Peso sin batería	1.5 kg
Peso con batería	2 kg

## VIBRACIÓN

Serrar madera	8.7 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Serrar metal	11.3 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	5 dB(A)

## Alcance de la entrega

- Boquillas de aspiración
- Cristal protector
- Placa protectora plástico
- Plaqu. protecc. contra arranque virutas
- 2 hojas para sierra de calar
- Llave hexagonal
- sin batería, sin cargador