

BS 18 L BL Q (613156500) Berbequim-aparafusadora sem fio

N.º da encomenda 613156500
EAN 4061792245907



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora de 18 Volt mais pequena da Metabo com motor sem escovas potente, para todos os trabalhos de furação e de aparafusamento correntes
- Berbequim-aparafusadora extremamente curto e leve para manuseamento confortável, mesmo acima da cabeça ou em espaços estreitos
- Sistema Metabo Quick: mudança rápida da bucha, porta-pontas, adaptador angular e muito mais, para um trabalho flexível
- Caixa da engrenagem robusta e duradoura em alumínio fundido sob pressão
- Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Motor sem escovas potente para máxima eficiência e autonomia longa da bateria
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de bateria	LiPOWER
Voltagem da bateria	18 V

Capacidade da bateria	2 x 2 Ah
Binário máx. macio	28 Nm / 247.8 in-lbs
Binário máx. duro	65 Nm / 575.3 in-lbs
Binário min. - máx.	0.5 - 9 Nm // 4.4 - 79.7 in-lbs
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	40 mm / 1 9/16 "
Rotações em vazio	0 - 500 / 0 - 1700 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sem bateria	0.9 kg / 2 lbs
Peso com bateria	1.3 kg / 2.8 lbs

VIBRAÇÃO

Furar metal	2.1 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMISSÃO DE RUÍDO

Incerteza de medição K	5 dB(A)
------------------------	---------

Âmbito da entrega

- Bucha de substituição rápida Quick
- Gancho para cinto e depósito para pontas
- 2 Baterias LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Carregador SC 36
- metaBOX 145