

# BS 18 L Quick (602320500) Berbequim-aparafusadora sem fio

N.º da encomenda 602320500  
EAN 4007430327413



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora potente e fiável, para todos os trabalhos de furação e de aparafusamento correntes
- Sistema Metabo Quick: mudança rápida da bucha, porta-pontas, adaptador angular e muito mais, para um trabalho flexível
- Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de bateria	LiPOWER
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 2 Ah
Binário máx. macio	25 Nm / 221.3 in-lbs
Binário máx. duro	50 Nm / 442.5 in-lbs

Binário min. - máx.	1.5 - 6 Nm // 13.3 - 53.1 ft. lbs
Ø de perfuração em aço	10 mm / 3/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	20 mm / 25/32 "
Rotações em vazio	0 - 450 / 0 - 1800 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 0.00625 - 0.51181 "
Peso sem bateria	1.3 kg / 2.9 lbs
Peso com bateria	1.6 kg / 3.5 lbs

## VIBRAÇÃO

Furar metal	2.8 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	77 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	88 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

## Âmbito da entrega

- Bucha de substituição rápida Quick
- Gancho para cinto e depósito para pontas
- 2 Baterias LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Carregador SC 30
- metaBOX 145