

BS 18 L Quick (614052500) Berbequim-aparafusadora sem fio

N.º da encomenda 614052500
EAN 4061792245044



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora potente e fiável, para todos os trabalhos de furação e de aparafusamento correntes
- Sistema Metabo Quick: mudança rápida da bucha, porta-pontas, adaptador angular e muito mais, para um trabalho flexível
- Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de bateria	LiPOWER
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 2 Ah
Binário máx. macio	26 Nm / 230 in-lbs

Binário máx. duro	60 Nm / 531 in-lbs
Binário min. - máx.	0.7 - 5.5 Nm // 6.2 - 48.7 in-lbs
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 " "
Ø de perfuração em madeira macia	36 mm / 1 13/32 " "
Rotações em vazio	0 - 450 / 0 - 1850 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sem bateria	1.2 kg / 2.6 lbs
Peso com bateria	1.6 kg / 3.5 lbs

VIBRAÇÃO

Furar metal	1.7 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Aparafusar sem percussão	0.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	78 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	86 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Bucha de substituição rápida Quick
- Gancho para cinto e depósito para pontas
- 2 Baterias LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Carregador SC 36
- metaBOX 145