

KHA 36-18 LTX 32 (600796840) Martelo combinado sem fio

N.º da encomenda 600796840
EAN 4007430318053



Imagem representativa



- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- 100% compatibilidade em relação à classe de 18 Volt: funcionamento potente a 36 Volt com duas baterias de 18 Volt da Metabo
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado para redução das vibrações e proteção do utilizador
- Formato ergonómico para trabalhos de demolição sem punho adicional
- Metabo Quick: substituição rápida da bucha de percussão SDS-Plus pela bucha de aperto rápido, para muitas aplicações diferentes
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Voltagem da bateria	18 V
Energia máx. por golpe (EPTA)	3.1 J
Número máx. de impactos	4500 bpm

Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	32 mm / 1 1/4 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	68 mm / 2 11/16 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	30 mm / 1 3/16 "
Rotações em vazio	0 - 1100 rpm
Encabadouro	SDS-plus
Peso sem bateria	3.8 kg / 8.4 lbs
Peso com bateria	5.1 kg / 11.2 lbs

VIBRAÇÃO

Furar com percussão	13 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Demolir	10.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	88 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	99 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus
- Bucha de aperto rápido para acessórios com encabadouro cilíndrico
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
- Limitador de profundidade
- metaBOX 165 L
- Sem bateria, sem carregador