

NFR 18 LTX 90 BL (612090840) Pistola de pregos sem fio

N.º da encomenda 612090840
EAN 4061792226791



Imagem representativa



- Pistola de pregos sem fio potente com tecnologia de impacto pneumática, para pregos com até 90 mm de comprimento
- Progresso de trabalho rápido graças à sequência rápida de disparos de dois pregos por segundo
- Liberdade máxima de movimentos ao pregar pregos sem mangueira de ar comprimido ou cabo
- Funcionamento económico e seguro sem cartucho de gás e assistência adicional
- Motor sem escovas eficiente para até 550 disparos por carga da bateria (LiHD 4,0 Ah)
- Possibilidade de seleção entre o modo de disparo único e ativação por contato para pregar rapidamente em série
- Ajuste sem ferramentas da profundidade de disparo para trabalhar com precisão
- A proteção contra disparo em vazio protege contra desgaste desnecessário e aumenta a durabilidade da pistola de pregos
- Desativação de segurança economizadora de energia após 30 minutos de inatividade
- Punho multifunções para proteção da bateria, como ponto de fixação para proteções de ferramentas e para pendurar a pistola de pregos
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Voltagem da bateria	18 V
Velocidade do prego	2 /s

Capacidade do carregador de pregos	47
Ângulo da tira de pregos	30 - 34 °
Comprimento dos pregos	50 - 90 mm // 1 31/32 - 3 9/16 "
Diâmetro do prego	2.9 - 3.3 mm // 0.114 - 0.13 "
Peso sem bateria	4.1 kg / 9 lbs
Peso com bateria	4.7 kg / 10.4 lbs

VIBRAÇÃO

Vibração	3.7 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	87 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Punho multifunções
- Sapata de proteção em borracha
- Carregador para tiras de pregos
- Chave sextavada
- metaBOX 340
- Sem bateria, sem carregador