

SB 18 L BL Q (613158500) Akku-Schlagbohrschrauber

Bestell-Nr. 613158500
EAN 4061792245990



Abbildung stellvertretend



- Kleinster Metabo 18-Volt-Schlagbohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Extrem kurzer und leichter Schlagbohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf oder an Engstellen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

KENNWERTE

Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah

Max. Drehmoment weich	28 Nm
Max. Drehmoment hart	65 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	40 / 1 9/16 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Max. Schlagzahl	25500 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.9 kg
Gewicht mit Akkupack	1.3 kg

VIBRATION

Bohren Metall	1 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Schlagbohren Beton	16.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Messunsicherheit K	5 dB(A)
--------------------	---------

Lieferumfang

- Schnellwechselbohrfutter
- Gürtelhaken und Bitdepot
- 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
- Ladegerät SC 36
- metaBOX 145